

ALLwatch Tips

2016年4月号
オムロンソフトウェア株式会社

バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。
「ALLwatch。」は弊社が提供するモニタサービスの総称です。

通報先一括出力機能のご紹介

ALLwatch センタでは毎月改善・機能強化を行っておりますが、「通報先一括出力」機能の提供を開始しました。本機能では、設置グループ内の複数端末を対象に通報先設定を一覧で出力できますので、設定ミスや設定漏れを確認するのに便利です。今号では本機能についてご紹介します。(CSV形式で出力されますので Excel での閲覧を推奨します。)

① ログイン後に設置グループ画面で「機能選択」をクリックします。
② 「通報先一括出力」をクリックします。
③ 出力したい「通報先設定」を選択して出力ボタンをクリックして CSV ファイルを任意の場所に保存してください。
④ 保存した CSV ファイルを Excel で開きます。

設置グループ内の複数端末を対象に、通報グループ毎の設定を全て出力します。

■ CSV ファイルの見方 (例：漏電・温度・デマンドの通報先設定)

基本的には通報先設定画面の設定項目の左から順番に、CSV にも出力されます。

【通報先設定画面】

メール受信確認設定モードの設定です

端末ID	端末名称	通報グループNo.	メールアドレス	通報時間帯From	通報時間帯To	再送回数	再送間隔	曜日	指定曜日時間帯外通報停止
c410a3	デモ用端末	1	ZZZ@oss-g.omron.co.jp	0	23			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□

※ 通報先設定画面のチェックボックスの「設定無しの“□”」は“□”、「設定有りの“☑”」は“■”と表記されます。

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。

0120-053-606 (土・日・祝日を除く 9:30~17:30 (12:15~13:00 を除く))

【通報先設定画面】

通報グループNo	通報時間帯 メールアドレス	曜日	漏洩			温度			デマンド			停電			システム				
			HHH	HH	H	HHH	HH	H	HHH	HH	H	発生	復帰	発生	復帰	発生	復帰	発生	復帰
1	0時~23時 ZZZ@oss-g.omron.co.jp	日 月 火 水 木 金 土	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

■ 通報日指定
<曜日指定>
 日 月 火 水 木 金 土
 <毎月指定>
 毎月

【GSV ファイル】

漏洩	HHH	HH	H	連続通報	温度	HHH	HH	H	デマンド	HHH	HH	H	時限終了	定期通報通知	<曜日指定>	<毎月指定>	停電	復帰通報	瞬停						
■	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	□	□	□	日	月	火	水	木	金	土	毎月	■	■	□

【通報先設定画面】

システム										
定期通報エラー(注)	高温	テストSW(注)	電源ON(注)	電池無し(注)	電池電圧低下(注)	機器故障	設定完了/未完了(注)	アナウンスメール		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
発生	復帰									

システム									
定期通報エラー	高温	復帰	テストSW	電源ON	電池無し	電池電圧低下	機器故障	設定完了/未完了	アナウンスメール
■	□	□	■	■	■	■	■	■	■

契約中端末の設定を全て一覧で出力しますので、Excelのフィルタ機能やソート機能を使うことで例えば、停電通報の設定漏れ端末などを多数の端末の中から簡単に探し出すことができます。

AT29	A	B	AT
1			
2	端末ID	端末名称	停電
3			停電通報
4	c40156	赤坂キュービクル	■
5	c40156	赤坂キュービクル	■
6	c40351	東京キュービクル	□
7	c40351	東京キュービクル	□
8	c410a3	千葉 第一	■
9	c410a3	千葉 第一	■
10	c410a3	千葉 第一	■
11	c410a3	千葉 第一	■
12	c410a3	千葉 第一	■
13	c410a3	千葉 第一	■
14	c8000b	さいたま県	■
15	c8000b	さいたま県	■
16	c8000e	さいたま県	■
17	c8000e	さいたま県	■
18	c8000e	さいたま県	■
19	c8000e	さいたま県	■
20	c82baa	九州	□
21	c84784	四国地方	■
22	c84787	渋谷第1ビル	■
23	c84818	阿蘇第5キュービクル	■
24			

詳細(S)
 詳細(O)
 色で並び替え(I)
 "停電通報"からフィルタをクリア(C)
 色フィルタ(I)
 テキストフィルタ(E)
 検索 (すべて選択)

OK キャンセル

AT41	A	B	AT
1			
2	端末ID	端末名称	停電
3			停電通報
4	c40351	東京キュービクル	□
5	c40351	東京キュービクル	□
6	c82baa	九州	□
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

停電通報設定が漏れている端末を抜粋できます

停電通報が「設定無しの「□」」の端末をフィルタで抽出

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。

0120-053-606 (土・日・祝日を除く 9:30~17:30 (12:15~13:00を除く))